

F 13N



F 11N



Bezpečnosť: CAT III 600V
Max. priemer vodiča: 42mm (50x5mm)
Napájanie: 9V
Hmotnosť: 0,6 kg
Štandardné príslušenstvo: káble, puzdro

F11N spája dva prístroje v jednom: výkonný ampérmeter a multimeter. F13N: špeciálne konštruovaný na meranie akéhokoľvek prúdu. Sínusový alebo deformovaný, žiadny priebeh už nie je problémom.

Model	F 11N	F 13N
Výrobca	Chauvin Arnoux	Chauvin Arnoux
True RMS		✓
Rozsah TrueRMS		1,5<CF<5; 45-450 Hz
Prúd AC		
Rozsahy	700 / 400 A	700 / 400 A
Najlepšie rozlíšenie	0,1 A	0,1 A
Frekvenčný rozsah	45 - 450 Hz	45 - 450 Hz
Najlepšia presnosť	2,5% + 5d	2,5% + 5d
Napätie AC		
Rozsahy	600 / 400 V	600 / 400 V
Najlepšie rozlíšenie	0,1 V	0,1 V
Napätie DC		
Rozsahy	600 / 400 V	600 / 400 V
Najlepšie rozlíšenie	0,1 V	0,1 V
Odpor		
Rozsahy	4k / 4000 Ω	4k / 4000 Ω
Najlepšie rozlíšenie	0,1 Ω	0,1 Ω
Zvukový test spojitosti	do 40 Ω	do 40 Ω
Frekvencia		
Rozsahy		4 kHz (A, V)
Najlepšie rozlíšenie		1 Hz
Funkcie		
Test diód	✓	✓
DATA HOLD	✓	✓
MAX / MIN	MAX (500ms)	MAX (500ms)
Voľba rozsahov	Auto	auto
Displej		
Zobrazenie	4000	4000



www.chauvin-arnoux.com